



Część A „podkówka” długość drutu równa się mm



Część B „przetyczka” długość drutu = mm



Uwaga! Jedno z oczek części „B” wyginamy dopiero po wsunięciu części „B” w oczka części „A”.

Część „C” „serce” długość drutu ok. mm — zostaw nadmiar na skręcenie.

Uwaga! Wykonanie serduszka rozpoczynamy od zgięcia drutu w połowie długości. Dociskamy obie części w imadle, pozostawiając luz na szerokość około 4 mm po to, aby drut przechodził swobodnie między ramionami, a jednocześnie dał się wsunąć w oczka części „A”. Następnie odchylamy ramiona na boki, formując serce. Ramiona wkręcamy w imadło i płaskimi szczypcami skręcamy je ze sobą 3 do 4 razy. Pozostałe końce wyrównujemy i szczypcami okrągłymi formujemy oczka. Łamigłówkę składa się przez przełożenie środka serca przez oczko części „A” i przełożenie zatyczki „B”.

